

Inbetriebnahme myPOS Go

Schritt 1 (einmalige Durchführung beim ersten Einschalten):

- Sprache wählen
- Verbindungstyp wählen (üblicherweise 1. myPOS DATA card)
- Aktivierungscode eingeben, welchen Du in Deinem myPOS Konto findest

Dein Händlerkonto bei myPOS ist Dein persönliches Geschäftskonto, in dem sich alles abspielt:

- Zahlbeträge werden in Echtzeit gutgeschrieben.
 - Mit der kostenlosen Mastercard kannst Du Einkäufe für Dein Geschäft tätigen.
 - Alle Transaktionen im Blick.
1. Im myPOS Konto „Geräte“ anklicken.
 2. Oben rechts + / myPOS Terminal aktivieren.
 3. POS-Gerät wählen.
 4. Code über Konto generieren wählen und fortsetzen.
 5. myPOS Go 2 auswählen.
 6. Barcode der auf der Außenseite der Verpackung zu finden ist (Taste Button Verpackungs-Barcode aktivieren) oder die Seriennummer des Gerätes eintippen (am Aufkleber auf der Rückseite des Gerätes zu finden).
 7. Währung wählen.
 8. Verrechnungskonto wählen.
 9. Name eingeben, der auf der Abrechnung beim Kunden erscheinen soll.
 10. Standort wählen oder überspringen.
 11. Gerätenamen eingeben.
 12. Händlervereinbarung bestätigen.
 13. Aktivierungscode am myPOS Go eingeben und mit grüner Taste rechts unten bestätigen.

Schritt 2 (einmalige Durchführung):

myPOS Go mit Deinem kassello Kassenzugang koppeln:

- In kassello am Computer, Handy oder Tablet einsteigen, je nachdem über welche Hardware Du kassieren möchtest.
- Einstellungen –> Kassendetails.
- Kartenzahlungen annehmen aktivieren sowie myPOS Terminal verwenden.
- myPOS Terminal verwenden –> Konfiguration.
- myPOS Go aktivieren.
- TID Nr. des Terminals eintragen.

TID Nr. am myPOS Go finden:

- Taste F2.
- Mit dem Pfeil-Button (neben grüner Taste rechts unten) „Weiter“.
- Taste 1 (Über) drücken.
- TID Nr. ablesen und in kassello eintragen.
- Code zum Koppeln in kassello anfordern.

Gerät koppeln am myPOS Go:

- Mit X aus dem Menü aussteigen, wenn Du noch die TID Nr. siehst.
- Taste F2.
- Mit dem Pfeil-Button „Weiter“.
- Taste 3 (Gerätekoppelung) drücken.
- Code aus kassello zum Koppeln eingeben und mit grüner Taste bestätigen.

Das myPOS Go ist nun mit kassello gekoppelt.

Schritt 3 (Durchführung bei jeder Zahlung):

Im kassello Zugang:

- Beleg beim Zahlvorgang mit dem Button „Karte“ abschließen.
- Meldung „Zahlung am myPOS Go laden“ erscheint.

Zahlbetrag am Terminal aufrufen:

- Grüner Button rechts unten drücken, um den Zahlbetrag zu finden.
- Der Betrag erscheint am Display und die Zahlung wird gestartet.
- Der Kunde oder die Kundin können nun die Karte auf das Gerät legen.